



Versiunea Română



## Categoria - KIT

**Descriere:** Amplificator mono 200 Wati

**Model:** FET200

### 1. Conținutul kitului:


- Amplificator mono 200 Wați (1 x 200W RMS @ 4 Ohmi).
- Manual de utilizare – Română.
- Un set conectori.

### 2. Avantaje:

- Cablaj imprimat diblu strat tip FR4, 35 microni placat cupru.
- Dimensiunile cablajului imprimat: 140 x 60 Mm.
- Puterea de ieșire maxima: 225 wați RMS @ 4 Ohmi @ 1% THD @ ±60V
- Tipul amplificatorului clasa AB Mos finali: IRFP240, IRFP9240.
- Foarte usor de montat in carcase de amplificatoare sau de adaptat la proiecte de sunet.
- Protecție la scurtcircuit

### 3. Caracteristici:

- Tensiunea de alimentare dublă: (**± 24 ... 55V DC**).
- Curent suportat: max. 4A.
- Curentul consumat in gol: 120...200 mA.
- Puterea de ieșire (Wați RMS) pentru 0.1% distorsiuni armonice:
  - Vcc = ± 55 V, Rout = 8 Ohm - 98 Wati.
  - Vcc = ± 55 V, Rout = 6 Ohm - 130 Wati.
  - Vcc = ± 55 V, Rout = 4 Ohm - 196 Wati.
- Domeniul de frecvențe reprodus: 16Hz... 35KHz. (± 3dB).



Conector	Funcție	Lista de pini	
		Pin	Funcție
IN	Intrare semnal audio	1	+ intrare semnal audio
		2	Masă (GND)
OUT	Ieșire semnal audio	OUT	+ ieșire semnal audio
		-	-----
ALIM	Alimentarea modulului	- 55V	Vdd – minus alimentare
		+ 55V	Vcc – plus alimentare
		GND	Masă (GND)

Please feel free to contact us for any detail regarding our products.